

Fiche technique du produit:

Écarteur

Écarteur

- pour une installation dans des plafonds creux isolés
- encastrément ultérieur par le bas
- montage sans outil
- pour les ouvertures d'installation Ø 68 mm à 80 mm
- Hauteur réglable de 100 à 40 mm

Écarteur, pour installation dans des plafonds creux.

Modèle d'écarteur pour encastrément frontal et ultérieur dans des plafonds creux isolés, en plastique, pour l'encastrément de toutes les ampoules courantes NV / HV / LED.

Orifice de sortie Ø min. 68 mm ; Ø max. 80 mm ;

pour découpe carrée ou rectangulaire, diagonale min. 68 mm ; max. 80 mm ;

Hauteur d'encastrément du boîtier max. 95 mm

Ouvertures d'installation Ø 68-80 mm, ouvertures d'installation Ø 68-80 mm, profondeur 100-40 mm réglable.

Puissance de la lampe max. 20 W



Réf. d'article :  **9310-10**

EAN: 4013456551091

Expédition: 10

Groupe de prix: 160

Dimensions / Forme

Ouverture d'installation (paroi/plafond) Ø: 80 mm

Écarteur pour l'encastrément de luminaires encastrés à halogène et à LED pivotables dans diverses constructions de plafond. Le boîtier crée la distance nécessaire entre le luminaire et le matériau avoisinant. Le matériel tel que le pare-vapeur et l'isolation est ainsi protégé efficacement contre les températures de fonctionnement élevées du luminaire. Cette mesure de protection peut être mise en œuvre dans les nouveaux bâtiments ainsi qu'ultérieurement dans les bâtiments existants. Le boîtier est adapté à des diamètres d'encastrément compris entre 68 et 80 mm et peut être adapté à différentes hauteurs d'encastrément de 40 à 100 mm. L'écarteur est solidement fixé sur la tôle après l'installation. Le diamètre d'encastrément est ainsi entièrement conservé et une tenue ferme est garantie.

- Encastrément dans des ouvertures de Ø 68 à 80 mm
- Flexibilité maximale : hauteur d'encastrément comprise entre 100 et 40 mm
- Indépendamment du matériau et de l'épaisseur de la tôle
- Tenue ferme grâce à l'installation au plafond
- Compatible avec tous les dispositifs d'éclairage courants NV / HV / LED



Instructions de montage



Données de planification