

Fiche technique du produit:

Écarteur

Écarteur

- pour installation dans des plafonds creux isolés
- Équipement ultérieur depuis le bas
- montage sans outil
- pour les ouvertures d'installation Ø 68 - 80 mm
- Hauteur réglable de 100 - 40 mm

Écarteur, pour installation dans des plafonds creux.

Modèle d'écarteur pour encastrément frontal et ultérieur dans des plafonds creux isolés, en plastique, pour l'encastrément de toutes les ampoules courantes NV / HV / LED.

Orifice de sortie Ø min. 68 mm ; Ø max. 80 mm ;

pour découpe carrée ou rectangulaire, diagonale min. 68 mm ; max. 80 mm ;

Hauteur d'encastrément du boîtier max. 95 mm

Ouvertures d'installation Ø 68-80 mm, ouvertures d'installation Ø 68-80 mm, profondeur 100-40 mm réglable.

Puissance de la lampe max. 20 W



Données de planification

Réf. d'article : **9310-10**

EAN: 4013456551091

Expédition: 10

Dimensions / Forme

Ouverture d'installation (paroi/plafond) Ø: 80 mm

Écarteur pour l'installation de luminaires encastrés à halogène et à LED montés de manière pivotante dans diverses constructions de plafond. conservé et une tenue ferme est garantie. Le boîtier assure la distance nécessaire entre le luminaire et le matériel environnant. Les matériaux tels que le pare-vapeur et l'isolation sont ainsi protégés efficacement contre les températures de fonctionnement élevées du luminaire. Cette mesure de protection peut être mise en œuvre dans les nouveaux bâtiments ainsi que rétrospectivement dans les bâtiments existants. Le boîtier est adapté à des diamètres d'installation compris entre 68 et 80 mm et peut être adapté à différentes hauteurs d'installation de 40 à 100 mm. L'écarteur est solidement fixé sur le platelage après l'installation. Le diamètre de l'installation est ainsi entièrement conservé et une tenue ferme est garantie.

- Installation dans des ouvertures de Ø 68 - 80 mm
- Flexibilité maximale : hauteur d'installation comprise entre 100 et 40 mm
- Indépendamment du matériau et de l'épaisseur des planches
- Tenue ferme grâce à l'installation au plafond
- Utilisation avec toutes les lampes courantes BT / HT / LED