

Fiche technique du produit:

AK2-S/GZ/WIK5p, avec couvercle (2+2) x3p L1/L2 Wieland

AK2 100 % enfichable.

- Entrée et sortie 5p, autoverrouillantes, déblocage par un outil, pour une alimentation électrique triphasée
- Plaque de recouvrement avec boîtier (2+2+2)x3p autoverrouillante, déblocage par un outil, alimentation électrique par L1, L2 et L3.
- Jeu d'équerres de montage pour le montage rapide par clic sur tous les systèmes de support de câbles.
- Section de conducteur 2,5 mm².
- Jeu de supports de fixation pour un montage rapide par clic sur tous les chemins de câbles courants

boîtier de distribution AK2 selon DIN EN 60670, pour installation électrique enfichable, 100 % enfichable

Câblage interne : 2,5 mm²

Dimensions L x l x H : 215 x 95 x 70 mm

Indice de protection : IP20

Tension nominale : 400 V

Entrée : 1 x raccord enfichable Wieland GST18 noir, 5 pôles

Sortie : 1 x raccord enfichable Wieland GST18 noir, 5 pôles

Sorties : 6 x raccords enfichables Wieland GST18 noirs, 3 pôles

Montage : plaque de montage incluse, coudée pour fixation sur chemins de câbles,



Réf. d'article : **↪ AT4615**

E-No 127918949

EAN: 8712259300818

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 215 mm

Largeur du produit: 95 mm

Profondeur du produit: 70 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 8

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

Équipement

Scellé: Oui

Matériau / Couleur

Nom de la couleur: Gris clair

Caractéristiques électriques

Pré-câblage: 2.5

Homologations / Certifications

Fiche technique du produit:

Indice de protection: IP20

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 70 °C

Le boîtier de distribution « AK2 100 % enfichable » accélère l'installation électrique sur et dans les systèmes de support de câbles les plus variés de différents fabricants. Peu importe qu'il s'agisse d'une chemin de câbles ou d'un chemin de câbles en treillis, l'AK2 convient à toutes les situations. Il est livré sur le chantier sous forme d'unité entièrement assemblée et prête au raccordement. Il ne reste plus qu'à brancher les câbles conformément au plan.