

## Fiche technique du produit:

# Cadre d'entrée de câbles avec brosse, taille 10

## Cadre d'entrée de câbles avec brosse

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Réf. d'article : | 1910.Z.10     |
| EAN:             | 7611614499307 |
| Expédition:      | 17            |

### Dimensions / Forme

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Ouverture d'installation (paroi/plafond) longueur:     | 63 mm    |
| Largeur de l'ouverture d'installation (paroi/plafond): | 39 mm    |
| Valeur de mesure A:                                    | 99 mm    |
| Valeur dimensionnelle B:                               | 61 mm    |
| Valeur de mesure C:                                    | 12 mm    |
| Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø:                | 63x39 mm |
| Distance entre les trous X:                            | 83 mm    |
| Distance entre les trous de forage Y:                  | 32 mm    |

### Sécurité / Caractéristiques

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Inflammabilité: | Autoextinguible suivant UL 94 V-0 |
|-----------------|-----------------------------------|

### Équipement

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Caractéristiques: | Sans halogène ni silicone |
|-------------------|---------------------------|

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -25 °C |
| Température d'utilisation max.: | 80 °C  |

La série 1910.Z est destinée au passage de câbles avec ou sans connecteurs, lorsqu'il n'est pas nécessaire d'assurer l'étanchéité et la décharge de traction. Protection efficace contre la poussière et les débris.

- Cadre de brossage pour câbles avec ou sans connecteurs
- solution économique
- Couleur noir



Données de planification