

Fiche technique du produit:

Coffret de branchement blindé 107 x 107 x 53 mm

Boîte d'encastrement blindée

- pour le montage dans des cloisons sèches et l'encastrement
- avec couvercle à écran
- avec 2 vis de couvercle Ø 3,2 x 15 mm
- Classe de protection IP 3X

Coffret de dérivation blindé pour le blindage électrique, blindage Hohland et encastré, modèle de coffret de dérivation conforme aux normes DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique et revêtement conducteur comme protection contre les interférences, réduit l'influence perturbatrice des champs électriques alternatifs, Ouverture d'installation 107x107 mm, profondeur 53 mm, ouverture d'installation 100x100 mm, pour épaisseur de plaque 7-40 mm, avec couvercle blindé, 8 repères d'entrée Ø 20, pour bornes jusqu'à 4 mm² max. Indice de protection IP3 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 850 °C



Données de planification

Réf. d'article : **9195-88**

EAN: 4013456230408

Emballage intérieur / Expédition: 1 / 10

Groupe de prix: 192

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 107 mm

Largeur du produit: 107 mm

Profondeur du produit: 53 mm

Ø du trou de perçage/fraisage: 4x35 mm

Raccords / Entrées

Pour conduit Ø: 20 mm

Montage / Installation

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

Sécurité / Caractéristiques

Installation blindée: Oui

Boîte d'encastrement blindée pour installation dans des cloisons sèches. La couche conductrice, qui fait office de dispositif antiparasites, diminue les émissions des sources d'interférence avec le champ alternatif à dominante électrique.

- Pour l'installation électrique dans une bio-construction
- Avec blindage et dérivation de potentiel
- La borne de terre fonctionnelle ne peut être raccordée qu'au collecteur d'équipotentialité, pas avec le conducteur de protection (PE)