Produktdatenblatt:

Wandmodul D für 10 mm Röhrchen

Wandmodule A bis F



· Lieferumfang: Wandmodul für die FlexBox Connect
· Kann in jede Seitenwand sowie in die Mitte der FlexBox Connect eingesetzt werden
· Teilt die FlexBox Connect in zwei Hälften
· Gesichert durch Labyrinth IP54 Schutz
· Verschraubung an der Rückseite der FlexBox Connect möglich

Artikeldaten
Wandmodul D für 10 mm Röhrchen
Lieferumfang: Wandmodul für die FlexBox Connect
Einsatz: Kann in jede Seitenwand sowie in die Mitte der FlexBox Connect eingesetzt werden
Funktion: Teilt die FlexBox Connect in zwei Hälften
Schutz: Gesichert durch Labyrinth IP54 Schutz
Montage: Verschraubung an der Rückseite der FlexBox Connect möglich
Netzebene: 3/4
Installationsart: Aufputz in der FlexBox Connect
Vorgezeichnete Ausbrüche: Prägung 2 x M20 oder M25, 16 x 10 mm Röhrchen
Schutzart: IP54 / IK08
Kabel/Rohr Eingang Anzahl: 16 x 8 bis 10 mm Röhrchen
Kabel/Rohr Ausgang Anzahl: 48 x Patchkabel bis 4 mm
Temperaturbereich Lagerung: -10 °C / +60 °C
Temperaturbereich Installation: -10 °C / +60 °C
Temperaturbereich in Benutzung: -20 °C / +60 °C
Länge: 250 mm
Breite: 97 mm
Tiefe: 26,5 mm
Farbe: weiß

Planungsdaten

Artikel-Nr.:	**4240005**
EAN:	4013456592025
Versand:	5

Maße / Form

Produkt Breite:	97 mm
Produkt Länge:	250 mm
Produkt Tiefe:	26.5 mm

Montage / Installation

Montageart:	Aufputz/Aufbau

Ausstattung

Netzebene:	3 / 4

Material / Farbe

Farbe:	weiss
RAL-Nr.:	9003

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP54

Produktdatenblatt:

Schlagfestigkeit Klasse:	IK10

Lagerung / Installation / Betrieb

Temperatur Lagerung min.:	-10 °C
Temperatur Lagerung max.:	60 °C
Temperatur Installation min.:	-10 °C
Temperatur Installation max.:	60 °C
Einsatztemperatur min.:	-20 °C
Einsatztemperatur max.:	60 °C

Die Wandmodule sind für die FlexBox Connect konzipiert. Jedes Wandmodul kann in die FlexBox Connect eingebaut werden. Zur Verbindung von 2 FlexBox Connect können die Wandmodule verwendet werden, so dass kein IP oder IK Verlust entsteht. Fasern müssen nicht durch Röhrchen geführt werden, sondern können ohne weiteren Schutz von einer FlexBox Connect zur weitern FlexBox Connect geführt werden.