

Fiche technique du produit:

Boîtier d'appareillage/boîte d'encastrement blindés

Boîte d'encastrement blindée

· avec blindage et dérivation de potentiel

Blindage Boîte d'encastrement pour le blindage électrique, blindage Hohland, modèle Boîte de jonction selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique et revêtement conducteur comme protection contre les perturbations, réduit l'influence perturbatrice des champs électriques alternatifs, ouverture d'installation Ø 60 mm, Ouverture d'installation Ø 68 mm, entr'axe 71 mm, combinaison avec manchons de branchement entièrement isolés, profondeur 68 mm, pour épaisseur de plaque 7-40 mm, avec 2 calottes à vis et 2 vis d'appareils plus-moins, repères d'introduction pour 6 conduites NYM, 4 entrées de câbles 3 x 1,5 mm² chacune, 2 entrées de câbles 3 x 2,5 ou 5 x 1,5 mm² et 4 entrées de conduits M 20, indice de protection IP3 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 850 °C



Réf. d'article :	9064-88
EAN:	4013456220805
Emballage intérieur / Expédition:	10 / 100
Groupe de prix:	192



Données de planification

Dimensions / Forme

Profondeur du produit:	68 mm
Ø du trou de perçage/fraisage:	68 mm

Montage / Installation

Épaisseur de plaque minimale:	7 mm
Épaisseur de plaque max.:	40 mm
Type de montage:	HW (construction sèche/construction légère)

Sécurité / Caractéristiques

Installation blindée:	Oui
-----------------------	-----

Boîte d'encastrement blindée pour installation dans des cloisons sèches. La couche conductrice, qui fait office de dispositif antiparasites, diminue les émissions des sources d'interférence avec le champ alternatif à dominante électrique.

- Pour l'installation électrique dans une bio-construction
- Avec blindage et dérivation de potentiel
- La borne de terre fonctionnelle ne peut être raccordée qu'au collecteur d'équipotentialité, pas avec le conducteur de protection (PE)