

Fiche technique du produit:

Boîte électronique

Boîte électronique

- version étanche à l'air avec lèvre d'étanchéité supplémentaire
- Boîte à deux chambres avec poche, cloison fermée et cache tapissable
- pour inserts d'appareils et composants électroniques, p. ex. actionneurs EIB, technique de communication, éléments de radioguidage, module d'alarme etc.
- Avec bord de retenue
- Clip de connexion pour l'ajout de boîtes
- N° art. 9062-50

Boîte d'encastrement pour appareils, étanche à l'air, comme boîte électronique pour installation dans des parois creuses.

Boîte de paroi creuse, modèle Boîte d'encastrement pour appareils pour parois creuses comme boîte électronique selon DIN EN 60670/DIN VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, modèle étanche à l'air selon DIN 18015-5, ouverture d'installation Ø 60 mm, Ouverture d'installation 2 x Ø 68 mm, profondeur 75 mm, pour épaisseur de plaque 7-40 mm, entr'axe 71 mm à l'aide du clip de connexion réf. 9062-50, avec espace de serrage latéral pour les inserts d'appareils et les composants électroniques ainsi que pour le respect des rayons de courbure, avec 2 vis d'appareils plus-moins, repères d'introduction pour conduites NYM et conduits jusqu'à Ø 25 mm max. (4 entrées de conduit Ø 25 mm max., 2 x Ø 20 mm max., 2 x Ø 16 mm max.), indice de protection IP 20 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, pour installation dans des cloisons creuses



Certificats



Données de planification

Réf. d'article : **9062-94**

EAN: 4013456255173

Emballage intérieur / Expédition: 10 / 100

Groupe de prix: 121

Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 75 mm

Ø du trou de perçage/fraisage: 2x68 mm

Montage / Installation

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

Sécurité / Caractéristiques

étanchéité à l'air: Oui

Homologations / Certifications

VDE: Oui

Boîte électronique pour cloisons sèches pour interrupteurs, composants électroniques, câbles et bornes dans les cloisons sèches. La boîte peut être subdivisée et combinée et offre donc de multiples possibilités d'utilisation.

- Pour différents types de tension grâce à l'utilisation d'une cloison adaptée
- Intégration des actionneurs radio ou EIB
- Avec cache tapissable et spatulable
- Combinaison mutuelle possible ainsi qu'avec des boîtiers d'appareillage et des boîtes d'encastrement