

Fiche technique du produit:

Boîte électronique avec cloison et couvercle, étanche à l'air, profondeur 75 mm

Boîte électronique

- version étanche à l'air avec lèvre d'étanchéité supplémentaire
- Boîte à deux chambres avec poche, cloison fermée et cache tapissable
- pour inserts d'appareils et composants électroniques, p. ex. actionneurs EIB, technique de communication, éléments de radioguidage, module d'alarme etc.
- Avec bord de retenue
- Clip de connexion pour l'ajout de boîtes
- N° art. 9062-50

Boîte d'encastrement pour appareils, étanche à l'air, comme boîte électronique pour installation dans des parois creuses.

Boîte de paroi creuse, modèle Boîte d'encastrement pour appareils pour parois creuses comme boîte électronique selon DIN EN 60670/DIN VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, modèle étanche à l'air selon DIN 18015-5, ouverture d'installation Ø 60 mm, Ouverture d'installation 2 x Ø 68 mm, profondeur 75 mm, pour épaisseur de plaque 7-40 mm, entr'axe 71 mm à l'aide du clip de connexion réf. 9062-50, avec espace de serrage latéral pour les inserts d'appareils et les composants électroniques ainsi que pour le respect des rayons de courbure, avec 2 vis d'appareils plus-moins, repères d'introduction pour conduites NYM et conduits jusqu'à Ø 25 mm max. (4 entrées de conduit Ø 25 mm max., 2 x Ø 20 mm max., 2 x Ø 16 mm max.), indice de protection IP 20 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, pour installation dans des cloisons creuses



Certificats



Données de planification

Réf. d'article :	9062-94
EAN:	4013456255173
Emballage intérieur / Expédition:	10 / 100

Dimensions / Forme

Profondeur du produit:	75 mm
Ø du trou de perçage/fraisage:	2x68 mm

Montage / Installation

Type de montage:	HW (construction sèche/construction légère)
------------------	---

Sécurité / Caractéristiques

étanchéité à l'air:	Oui
---------------------	-----

Homologations / Certifications

VDE:	Oui
------	-----

Boîte électronique pour cloisons sèches pour interrupteurs, composants électroniques, câbles et bornes dans les cloisons sèches. La boîte peut être subdivisée et combinée et offre donc de multiples possibilités d'utilisation.

- Pour différents types de tension grâce à l'utilisation d'une cloison adaptée
- Intégration des actionneurs radio ou EIB
- Avec cache tapissable et spatulable
- Combinaison mutuelle possible ainsi qu'avec des boîtiers d'appareillage et des boîtes

Fiche technique du produit:

d'encastrement