

## Produktdatenblatt:

# Verbindungsdose Ø 120 mm

## Verbindungskästen und -dosen

- Aufnahme für Normschiene TS 35
- Fräslotch mit Variocut 1089-00 in Endstellung oder Bi-Metall-Fräser 1082-20 herstellen
- inklusive Deckel

Verbindungsdose, für Hohlwandinstallation.

Hohlwanddose, Ausführung als Hohlwand-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/VDE 0606, aus Kunststoff,

Einbauöffnung Ø 120 mm, Tiefe 65 mm, für Plattenstärke 7-40 mm, mit Aufnahme für Normschiene TS 35, mit Deckel, mit 2 Schraubdomen und 2 Plus-Minus-Geräteschrauben,

Werkzeuglose Einführung für NYM-Leitungen und Datenleitungen sowie für Rohre Ø 20/25 mm (4 x Ø 25 mm, 2 x Ø 20 mm, 4 x 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 4 x 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> bzw. 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 2 x 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> bzw. 7 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 6 x Kleinspannung), Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 850° C, für Hohlwandinstallation



**Artikel-Nr.:** **9073-01**

**EAN:** 4013456221017

**Versand:** 10

### Maße / Form

**Produkt Tiefe:** 65 mm

**Bohrer-/Fräslotch-Ø:** 120 mm

### Anschlüsse / Einführungen

**Für Rohr Ø:** 20 mm

### Montage / Installation

**Montageart:** HW (Trockenbau/Leichtbauweise)

### Zulassungen / Zertifizierungen

**VDE:** Ja



Zertifikate



Planungsdaten

Verbindungskästen in allen Größen und für fast alle Aufgaben. Dieses Programm zeichnet sich durch seine praxisnahen Gehäusegrößen sowie die baustellengerechte, robuste Bauart der Gehäuse aus.

- Als zentrale Verbindungskästen bei sternförmiger Leitungsverlegung
- Einfaches Umverdrahten bei Nutzungsänderung der Räumlichkeiten
- Mit Trennwänden für die sichere Stromkreistrengung
- Passgenaues Erstellen von Wandöffnungen durch mitgelieferte Bohrschablone
- Abschlussdeckel mit Schraubbefestigung für die VDE-gerechte Installation