

Fiche technique du produit:

Boîtier de dérivation Ø 120 mm

Coffrets de dérivation et coffrets de branchement

- logement pour rails normalisés TS 35
- réaliser un trou de fraisage avec Variocut 1089-00 en position finale ou avec la fraise bimétal 1082-20
- y compris la couverture

Boîte de jonction, pour installation dans des parois creuses.

Boîte de paroi creuse, modèle boîte de jonction pour parois creuses selon DIN EN 60670/VDE 0606, en plastique,

Ouverture d'installation Ø 120 mm, profondeur 65 mm, pour épaisseur de plaque 7-40 mm, avec logement pour rail normalisé TS 35, avec couvercle, avec 2 calottes à vis et 2 vis d'appareils plus-moins,

entrée sans outil pour conduites NYM et câbles de données ainsi que pour conduits Ø 20/25 mm (4 x Ø 25 mm, 2 x Ø 20 mm, 4 x 3 x 1,5 mm², 4 x 3 x 2,5 mm² ou 5 x 1,5 mm², 2 x 5 x 2,5 mm² ou 7 x 1,5 mm², 6 x très basse tension), indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 850 °C, pour installation dans des cloisons creuses



Réf. d'article : **9073-01**

EAN: 4013456221017

Expédition: 10

Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 65 mm

Ø du trou de perçage/fraisage: 120 mm

Raccords / Entrées

Pour conduit Ø: 20 mm

Montage / Installation

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

Homologations / Certifications

VDE: Oui



Certificats



Données de planification

Coffrets de dérivation de toutes tailles et pour quasiment toutes les applications. Ce programme se distingue par la taille pratique de ses boîtiers, ainsi que par leur conception robuste et adaptée au chantier.

- Comme coffret de dérivation central lors de la pose de câbles en étoile
- Recâblage simple en cas de changement d'utilisation des locaux
- Avec parois de séparation pour une séparation fiable des circuits
- Réalisation précise d'ouvertures murales grâce au gabarit de perçage fourni
- Couvercle de fermeture avec fixation par vis pour une installation conforme à VDE