

## Fiche technique du produit:

# Coffret pour liaison équipotentielle 10<sup>2</sup>

## Coffrets de dérivation et coffrets de branchement

- pour les salles de bains et les pièces similaires
- Rails pour liaison équipotentielle, protégés contre la corrosion
- avec 4 dômes de vis
- avec 2 vis (longueur : 15 mm)
- y compris la couverture

Boîte de jonction, pour installation dans des parois creuses, boîte de paroi creuse, version coffret de dérivation pour parois creuses selon DIN EN 60670/VDE 0606, en plastique.

Ouverture d'installation 100 x 100 mm, Ouverture d'installation 4 x Ø 35 mm, profondeur 53 mm, pour épaisseur de plaque 7-40 mm, avec 4 calottes à vis et 2 vis d'appareils plus-moins, couvercle à fixation par vis, ouvertures combinées à perforer pour conduites NYM et câbles de données ainsi que pour conduits Ø 20 mm (8 x Ø 20 mm, 8 x 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 4 x très basse tension), barre d'équilibrage de potentiel pour 6 câbles jusqu'à 10 mm<sup>2</sup>, un câble jusqu'à 16 mm<sup>2</sup>, indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 850 °C, pour installation dans des cloisons creuses



Données de planification

**Réf. d'article :** **9195-73**

EAN: 4013456230309

Emballage intérieur / Expédition: 1 / 10

### Dimensions / Forme

Longueur du produit: 105 mm

Largeur du produit: 105 mm

Profondeur du produit: 53 mm

Ø du trou de perçage/fraisage: 4x35 mm

### Montage / Installation

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

Coffrets de dérivation de toutes tailles et pour quasiment toutes les applications. Ce programme se distingue par la taille pratique de ses boîtiers, ainsi que par leur conception robuste et adaptée au chantier.

- Comme coffret de dérivation central lors de la pose de câbles en étoile
- Recâblage simple en cas de changement d'utilisation des locaux
- Avec parois de séparation pour une séparation fiable des circuits
- Réalisation précise d'ouvertures murales grâce au gabarit de perçage fourni
- Couvercle de fermeture avec fixation par vis pour une installation conforme à VDE