

Fiche technique du produit:

Coffret de branchement 105 x 105 x 53 mm

Boîtes de jonction

- pour l'encastrement de barrettes de raccordement DIN, rails standards TS 35 pour barrettes de raccordement, etc., blocs de bornes jusqu'à 16 mm²
- avec gabarit de perçage inclus
- y compris le couvercle
- utiliser une cloison pour max. 2 circuits électriques

Boîte de jonction, pour installation dans des parois creuses, boîte de paroi creuse, version coffret de dérivation pour parois creuses selon DIN EN 60670/VDE 0606, en plastique, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100.

Ouverture d'installation 100 x 100 mm, Ouverture d'installation 4 x Ø 35 mm, profondeur 53 mm, pour épaisseur de plaque 7-40 mm, avec 4 calottes à vis et 2 vis d'appareils plus-moins, couvercle à fixation par vis, ouvertures à perforer combinées pour conduites NYM et câbles de données ainsi que pour conduits Ø 20 mm (8 x Ø 20 mm, 8 x 3 x 1,5 mm², 4 x très basse tension), pour 2 circuits électriques max., pour bornes jusqu'à 4 mm², indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 850 °C, pour installation dans des cloisons creuses



Données de planification

Réf. d'article : **9195-77**

E-No 155110029

EAN: 4013456230514

Expédition: 10

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 105 mm

Largeur du produit: 105 mm

Profondeur du produit: 53 mm

Ouverture d'installation (paroi/plafond) Ø: 4x35 mm

Ø du trou de perçage/fraisage: 4x35 mm

Raccords / Entrées

Pour conduit Ø: 20 mm

Montage / Installation

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

Homologations / Certifications

VDE: Oui

Des coffrets de branchement de toutes tailles et pour presque toutes les tâches. Cette gamme se distingue par la taille pratique de ses boîtiers, ainsi que par leur conception robuste et adaptée au chantier.

Fiche technique du produit:

- Comme coffrets de branchement centraux lors de la pose des câbles en étoile
- Recâblage simple en cas de changement d'utilisation des locaux
- Avec des cloisons pour une séparation fiable des circuits électriques
- Réalisation précise d'ouvertures murales grâce au gabarit de perçage fourni
- Couvercle d'extrémité avec fixation par vis pour une installation conforme aux normes VDE