

Produktdatenblatt:

Verbindungskasten 105 x 105 x 53 mm

Verbindungskästen und -dosen

- zum Einbau von DIN-Anschlussleisten, Normschienen TS 35 für Reihenklemmen usw., Klemmsteine bis 16 mm²
- mit beigelegter Bohrschablone
- inklusive Deckel
- für max. 2 Stromkreise Trennwand einsetzen

Verbindungsdose, für Hohlwandinstallation, Hohlwanddose, Ausführung als Hohlwand-Abzweigkasten nach DIN EN 60670/VDE 0606, aus Kunststoff, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100.

Installationsöffnung 100 x 100 mm, Einbauöffnung 4 x Ø 35 mm, Tiefe 53 mm, für Plattenstärke 7-40 mm, mit 4 Schraubdomen und 2 Plus-Minus-Geräteschrauben, Deckel mit Schraubbefestigung,

Kombi-Ausbrechöffnungen für NYM-Leitungen und Datenleitungen sowie für Rohre Ø 20 mm (8 x Ø 20 mm, 8 x 3 x 1,5 mm², 4 x Kleinspannung), für max. 2 Stromkreise, für Klemmen bis 4 mm², Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 850° C, für Hohlwandinstallation



Artikel-Nr.: **9195-77**

EAN: 4013456230514

Versand: 10

Maße / Form

Produkt Länge:	105 mm
Produkt Breite:	105 mm
Produkt Tiefe:	53 mm
Einbauöffnung (Wand/Decke) Ø:	4x35 mm
Bohrer-/Fräslloch-Ø:	4x35 mm

Anschlüsse / Einführungen

Für Rohr Ø: 20 mm

Montage / Installation

Montageart: HW (Trockenbau/Leichtbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei: Ja

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE: Ja



Zertifikate



Planungsdaten

Verbindungskästen in allen Größen und für fast alle Aufgaben. Dieses Programm zeichnet sich durch seine praxisnahen Gehäusegrößen sowie die baustellengerechte, robuste Bauart der Gehäuse aus.

- Als zentrale Verbindungskästen bei sternförmiger Leitungsverlegung
- Einfaches Umverdrahten bei Nutzungsänderung der Räumlichkeiten
- Mit Trennwänden für die sichere Stromkreistrengung
- Passgenaues Erstellen von Wandöffnungen durch mitgelieferte Bohrschablone
- Abschlussdeckel mit Schraubbefestigung für die VDE-gerechte Installation