

Fiche technique du produit:

Coffrets de dérivation 165 x 165 x 72 mm

Coffrets de dérivation et coffrets de branchement

- pour le montage barrettes de raccordement DIN, rails standard TS 35 pour barrettes de raccordement, etc., blocs de bornes jusqu'à 16 mm²
- avec gabarit de perçage inclus
- y compris la couverture
- Utiliser une cloison de séparation pour max. 2 circuits

Boîte de jonction, pour installation dans des parois creuses, boîte de paroi creuse, version coffret de dérivation pour parois creuses selon DIN EN 60670/VDE 0606, en plastique.

Ouverture d'installation 150 x 150 mm, ouverture de montage 4 x Ø 68 mm, profondeur 72 mm, pour épaisseur de plaque 7-40 mm, avec 4 calottes à vis et 2 vis d'appareils plus-moins, couvercle à fixation par vis, ouvertures à perforer pour câbles de conduite NYM et câbles de données ainsi que pour conduits Ø 20/25/32 mm (8 x Ø 20 mm, 2 x Ø 25 mm, 2 x Ø 32 mm, 4 x 3 x 1,5 mm², 4 x 3 x 2,5 mm² ou 5 x 1,5 mm², 4 x 5 x 2,5 mm² ou 7 x 1,5 mm²), pour max. 2 circuits électriques, pour bornes jusqu'à 16 mm², indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 850 °C, pour installation dans des cloisons creuses



Certificats



Données de planification

Réf. d'article : **9196-91**

EAN: 4013456231009

Expédition: 10

Dimensions / Forme

Longueur du produit:	165 mm
Largeur du produit:	165 mm
Profondeur du produit:	72 mm
Ouverture d'installation (paroi/plafond) Ø:	4x68 mm
Ø du trou de perçage/fraisage:	4x68 mm

Raccords / Entrées

Pour conduit Ø:	20 mm
-----------------	-------

Montage / Installation

Type de montage:	HW (construction sèche/construction légère)
------------------	---

Homologations / Certifications

VDE:	Oui
------	-----

Coffrets de dérivation de toutes tailles et pour quasiment toutes les applications. Ce programme se distingue par la taille pratique de ses boîtiers, ainsi que par leur conception robuste et adaptée au chantier.

- Comme coffret de dérivation central lors de la pose de câbles en étoile
- Recâblage simple en cas de changement d'utilisation des locaux
- Avec parois de séparation pour une séparation fiable des circuits
- Réalisation précise d'ouvertures murales grâce au gabarit de perçage fourni
- Couvercle de fermeture avec fixation par vis pour une installation conforme à VDE