

Produktdatenblatt:

Verbindungskasten 180 x 180 x 84 mm

Verbindungskästen

- für Klemmen bis 16 mm²
- für alle Schalungsarten geeignet
- Kastenrückteile mit Aufnahme für Stützelement
- für lose Klemmen bis 4 mm²

Betonbau, Verbindungskasten, 180 x 180 x 84 mm, 2-teilig
 Verbindungskasten für Betonbauinstallation, Ort beton, Befestigung auf Schalung
 Betonbaudose, Ausführung als Betonbau-Verbindungskasten nach DIN EN 60670/VDE
 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, zur Aufnahme von Klemmmaterialien, für
 Klemmen bis 16 mm², mit Aufnahmen für eine Trennwand (1296-20), zur Unterbringung
 von zwei Stromkreisen, mit integrierten Stützelementaufnahmen Ø 20 mm für die
 Installation zur Gegenschalung
 Länge 180 mm, Breite 180 mm, Tiefe 84 mm, Installationsöffnung 150 x 150 mm
 Einführungsmarkierungen für Elektroinstallationsrohre (8 x bis 40 mm) und für Kabel und
 Leitungen, Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis
 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation Ort beton



Artikel-Nr.: **1296-02**

EAN: 4013456340619

Verpackung innen / Versand: 1 / 10

Preisgruppe: 130

Maße / Form

Produkt Länge: 180 mm

Produkt Breite: 180 mm

Produkt Tiefe: 84 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen: 8

Montage / Installation

Montageart: BB (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung: Ort beton

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE: Ja



Zertifikate



Technische
Informationen



Planungsdaten

Verbindungskästen in allen Größen und für fast alle Aufgaben. Dieses Programm
 zeichnet sich durch seine praxisnahen Gehäusegrößen sowie die baustellengerechte,
 robuste Bauart der Gehäuse aus.

- Als zentrale Verbindungskästen bei sternförmiger Leitungsverlegung
- Einfaches Umverdrahten bei Nutzungsänderung der Räumlichkeiten.
- Trennwände zur Stromkreistrengung.
- Abschlussdeckel mit Schraubbefestigung für eine VDE-gerechte Installation.