

Fiche technique du produit:

Boîtier de raccordement 128 x 128 x 80 mm

Coffrets de dérivation

- pour les terminaux jusqu'à 16 mm².
- Adaptés à tous les types de coffrage
- Parties arrière du boîtier avec logement pour élément de support
- pour les terminaux mobiles jusqu'à 4 mm².

Construction en béton, coffret de branchement, 128 x 128 x 80 mm, en 2 parties
Coffret de branchement pour installation dans le béton, béton coulé sur place, fixation sur coffrage

Boîte de montage en béton, modèle boîte de jonction pour construction en béton selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, pour le logement de matériel de serrage, pour bornes jusqu'à 6 mm², avec logement intégré pour l'élément de soutien Ø 20 mm pour l'installation sur contre-coffrage

Longueur 128 mm, largeur 128 mm, profondeur 80 mm, ouverture d'installation 104 x 70 mm

Repères d'introduction pour conduits d'installation électrique (8 x jusqu'à 40 mm) et pour câbles et conduites, indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans le béton coulé sur place



Certificats



Données de planification

Réf. d'article : [1295-02](#)

EAN: 4013456340312

Emballage intérieur / Expédition: 1 / 10

Dimensions / Forme

Longueur du produit:	128 mm
Largeur du produit:	128 mm
Profondeur du produit:	80 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 8

Montage / Installation

Type de montage: BB (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: béton coulé sur place

Homologations / Certifications

VDE: Oui

Des coffrets de dérivation de toutes tailles et pour presque toutes les tâches. Cette gamme se caractérise par la taille pratique des logements ainsi que par la conception robuste des logements, qui convient aux chantiers de construction.

- Comme boîtes de jonction centrales pour l'acheminement des câbles en forme d'étoile.
- Recâblage simple lorsque l'utilisation des locaux change.
- Parois de séparation pour la séparation des circuits.
- Couvercle d'extrémité avec fixation par vis pour une installation conforme aux normes VDE.