

Fiche technique du produit:

Ecarteur

Espaceur

- Pour installation dans des plafonds creux isolés
- Installation ultérieure par le bas
- Montage sans outil
- Pour les ouvertures d'installation Ø 68 mm à 80 mm
- Hauteur réglable de 100 à 40 mm

Écarteur, pour installation dans des plafonds creux.

Modèle d'écarteur pour encastrément frontal et ultérieur dans des plafonds creux isolés, en plastique, pour l'encastrément de toutes les ampoules courantes NV / HV / LED.

Orifice de sortie Ø min. 68 mm ; Ø max. 80 mm ;

pour découpe carrée ou rectangulaire, diagonale min. 68 mm ; max. 80 mm ;

Hauteur d'encastrément du boîtier max. 95 mm

Ouvertures d'installation Ø 68-80 mm, ouvertures d'installation Ø 68-80 mm, profondeur 100-40 mm réglable.

Puissance de la lampe max. 20 W



Données de planification

Réf. d'article :	9310-10
E-No	920845209
EAN:	4013456551091
Expédition:	10

Dimensions / Forme

Ouverture d'installation (paroi/plafond) Ø:	80 mm
---	-------

Espaceur pour l'installation de luminaires encastrés pivotants à halogène et à LED dans diverses constructions de plafond. Le boîtier assure la distance nécessaire entre le luminaire et le matériel environnant. Les matériaux tels que les pare-vapeur et l'isolation sont ainsi protégés efficacement contre les températures de fonctionnement élevées du luminaire. Cette mesure de protection peut être mise en œuvre aussi bien dans les nouveaux bâtiments que dans les bâtiments existants. Le boîtier est adapté à des diamètres d'installation compris entre 68 et 80 mm et peut être adapté à différentes hauteurs d'installation de 40 à 100 mm. Après l'installation, l'entretoise est solidement fixée sur le bordé. Cela signifie que le diamètre de l'installation est entièrement conservé et qu'un maintien ferme est garanti.

- Installation dans des ouvertures de Ø 68 à 80 mm
- Flexibilité maximale : hauteur d'installation comprise entre 100 et 40 mm
- Indépendamment du matériau et de l'épaisseur des planches
- Tenue ferme grâce à l'installation au plafond
- Utilisation avec toutes les sources lumineuses courantes NV / HV / LED