

Fiche technique du produit:

Boîte d'encastrement O-range® Protect³

O-range® Protect³

- Pour cloisons coupe-feu EI30-EI120
- Également pour une installation directement opposée
- à partir d'une épaisseur de paroi dès 125 mm
- combinaison possible l'un sous l'autre et avec la boîte d'encastrement



Réf. d'article : **5439**

EAN: 5415160033433

Emballage intérieur / Expédition: 10 / 100

Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 60 mm

Ø du trou de perçage/fraisage: 68 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 8

Pour conduit Ø: 25 mm

Montage / Installation

Épaisseur de plaque minimale: 7 mm

Épaisseur de plaque max.: 40 mm

Sécurité / Caractéristiques

Paroi d'insonorisation jusqu'à: 69

Sans halogènes: Oui

Application spéciale: protection anti-incendie

Isolation acoustique: Oui

Homologations / Certifications

classe de résistance au feu: EI 120

Homologation ETA: ETA-22/0129



Instructions de montage



Certificats



Informations techniques



Données de planification

La nouvelle génération de boîtes de protection incendie réunit toutes les caractéristiques des boîtes O-range® Protect et HWD 90. En outre, elles couvrent, avec les entrées de conduits, toutes les possibilités d'application rencontrées dans la pratique. Grâce à la technique AFS, les boîtes O-range® Protect³ garantissent également une durée de résistance au feu de F30-F120 ou EI30-EI120. Même dans le domaine de la construction à ossature bois et à panneaux de bois ainsi que dans la construction en planches contreplaquées, les O-range® Protect³ satisfont à la durée de résistance au feu F30-B-F90-B. Avec les O-range® Protect³, une installation électrique universelle et pratiquement illimitée est possible dans les parois de protection incendie.

- Pour parois de protection incendie F30-F120 ou EI30-EI120 et F30-B-F90-B
- Préservation de la fonction d'isolation phonique de la paroi
- Entrée de conduites et de conduits sans outil
- Pour orifices d'encastrement Ø 68 mm

Fiche technique du produit:

- Pour une installation directement opposée
- Utilisable comme boîte de dérivation avec couvercle coupe-feu