

Produktdatenblatt:

Steckbar Frontteil AK2, WAGO WINSTA® MIDI, in: 5pol H07V-U, out: 4x5pol sw L1+L2+L3, 125x100x42 mm, lichtgrau



Gehäuse für Kabeltragsysteme. AK2 Baukasten

- 5-poliges zur Verwendung als Stromversorgung für dimmbare Hochfrequenz-Leuchten.
- Ausgestattet mit T-Draht 2,5 mm².
- Alle Gehäuse sind serienmäßig mit einer Selbstverriegelung ausgestattet.
- Konfektioniert mit Anschlussadern 2,5 mm²
- Passend für WAGO WINSTA® MIDI bzw. Wieland gesis® CLASSIC GST18®.

Frontteil für Verteilergehäuse AK2 nach DIN EN 60670, für die steckbare Elektroinstallation, interne Verdrahtung: 2,5 mm²

Abmessungen L x B x H: 125 x 100 x 42 mm

Schutzart: IP20

Bemessungsspannung: 400 V

Eingang: 1 x Aderleitung H07V-U, 5 polig L1 / L2 / L3 / N / PE

Ausgang: 4 x Steckverbinder WAGO WINSTA MIDI schwarz, 5 polig

Montage: zur Montage auf Basisgehäuse AK2

Farbe: Grau

Halogenfrei

Artikel-Nr.:	AT7721
E-Nr:	127917299
EAN:	8712259328621
Versand:	10

Maße / Form

Produkt Länge:	125 mm
Produkt Breite:	100 mm
Produkt Tiefe:	42 mm

Material / Farbe

Farbbezeichnung:	Lichtgrau
------------------	-----------

Elektrische Eigenschaften

Vorverdrahtung:	2.5
Anzahl Abgang Steckverbinder L1-L2-L3:	4
Polzahl Abgang Steckverbinder L1-L2-L3:	5
Farbe Abgang Steckverbinder L1-L2-L3:	schwarz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP20
------------	------

Mit dem AK2 Baukastensystem lässt sich ein breites Anwendungsfeld abdecken, da es für alle Installationsaufgaben die passende Lösung bietet. Der modular aufgebaute Baukasten besteht aus Basisgehäuse, Frontteil und Befestigungszubehör in zahlreichen Varianten. Damit lassen sich individuell konfigurierte Gehäuse für die steckbare Elektro-Installation zusammenstellen