

Fiche technique du produit:

Enfichable, coiffe avant AK2, WAGO WINSTA® MIDI, entrée : 5 pôles H07V-U, sortie : 4x5 pôles noirs L1+L2+ L3, 125x100x42 mm, gris clair

- Boîtier 5 pôles à utiliser comme alimentation de luminaires haute fréquence avec variateur de lumière.
- Équipé d'un fil T de 2,5 mm².
- Tous les boîtiers sont, de série, autoverrouillants et déblocage par un outil
- Assemblage avec des fils de connexion de 2,5 mm²
- Compatible avec WAGO WINSTA® MIDI ou Wieland gesis® CLASSIC GST18®.



Élément frontal, coiffes avant coiffe avant pour boîtier de distribution AK2 selon DIN EN 60670, pour installation électrique enfichable, câblage interne : 2,5 mm²

Dimensions L x l x H : 125 x 100 x 42 mm

Indice de protection : IP20

Tension nominale : 400 V

Entrée : 1 x câble H07V-U, 5 pôles L1 / L2 / L3 / N / PE

Sortie : 4 x raccords enfichables WAGO WINSTA MIDI noirs, 5 pôles

Montage : pour montage sur boîtier de base AK2

Couleur : gris

Sans halogènes

Réf. d'article : **➔ AT7721**

E-No 127917299

EAN: 8712259328621

Expédition: 10

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 125 mm

Largeur du produit: 100 mm

Profondeur du produit: 42 mm

Matériau / Couleur

Nom de la couleur: Gris clair

Caractéristiques électriques

Pré-câblage: 2.5

Nombre de raccords enfichables L1-L2-L3: 4

Nombre de pôles du raccord enfichable L1-L2-L3: 5

Couleur du raccord enfichable L1-L2-L3: noir

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP20