

Produktdatenblatt:

Steckbar Frontteil AK2, unbestückt, gelb, für 8x 3-polig GST18 / WINSTA MIDI, 125x100x36 mm

Gehäuse für Kabeltragsysteme. AK2 Baukasten

· Erhöhtes Frontteil, ausgestattet mit 8 Ausbrechöffnungen für 3-polige Buchsen WAGO WINSTA® MIDI / Wieland gesis® CLASSIC GST18®

Frontteil für Verteilergehäuse AK2 nach DIN EN 60670, für die steckbare Elektroinstallation, unbestückt, Abmessungen L x B x H: 125 x 100 x 36 mm
Schutzart: IP20
Bemessungsspannung: 400 V
Eingang/Ausgang: 8 x Steckverbinder 3-polig, frei konfektionierbar mit Typ Wieland GST18 / WAGO WINTA MIDI
Montage: zur Montage auf Basisgehäuse AK2
Farbe: Gelb
Halogenfrei



Artikel-Nr.:	➔ AT2306
EAN:	8712259294414
Versand:	50
Preisgruppe:	250

Maße / Form

Produkt Länge:	125 mm
Produkt Breite:	100 mm
Produkt Tiefe:	36 mm

Sicherheit / Eigenschaften


Halogenfrei:	Ja
--------------	----

Material / Farbe

Farbe:	gelb
--------	------

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP20
VDE:	Ja



Mit dem AK2 Baukastensystem lässt sich ein breites Anwendungsfeld abdecken, da es für alle Installationsaufgaben die passende Lösung bietet. Der modular aufgebaute Baukasten besteht aus Basisgehäuse, Frontteil und Befestigungszubehör in zahlreichen Varianten. Damit lassen sich individuell konfigurierte Gehäuse für die steckbare Elektro-Installation zusammenstellen