

## Produktdatenblatt:

# Steckbar Frontteil AK2, unbestückt, gelb, für 8x 3-polig GST18 / WINSTA MIDI, 125x100x36 mm

## Gehäuse für Kabeltragsysteme. AK2 Baukasten

· Erhöhtes Frontteil, ausgestattet mit 8 Ausbrechöffnungen für 3-polige Buchsen WAGO WINSTA® MIDI / Wieland gesis® CLASSIC GST18®

Frontteil für Verteilergehäuse AK2 nach DIN EN 60670, für die steckbare Elektroinstallation, unbestückt, Abmessungen L x B x H: 125 x 100 x 36 mm  
Schutzart: IP20  
Bemessungsspannung: 400 V  
Eingang/Ausgang: 8 x Steckverbinder 3-polig, frei konfektionierbar mit Typ Wieland GST18 / WAGO WINTA MIDI  
Montage: zur Montage auf Basisgehäuse AK2  
Farbe: Gelb  
Halogenfrei



**Artikel-Nr.:** **➔ AT2306**

**EAN:** 8712259294414


**Versand:** 50

### Maße / Form

Produkt Länge: 125 mm

Produkt Breite: 100 mm

Produkt Tiefe: 36 mm



### Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei: Ja

### Material / Farbe

Farbe: gelb



### Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP20

VDE: Ja

Mit dem AK2 Baukastensystem lässt sich ein breites Anwendungsfeld abdecken, da es für alle Installationsaufgaben die passende Lösung bietet. Der modular aufgebaute Baukasten besteht aus Basisgehäuse, Front-teil und Befestigungszubehör in zahlreichen Varianten. Damit lassen sich individuell konfigurierte Gehäuse für die steckbare Elektro-Installation zusammenstellen