

Produktdatenblatt:

Steckbar 100% Gehäuse AK2, WAGO WINSTA® MIDI, in: 4pol sw, out:3x3pol swL1, 1x4pol L1+2, inkl. Montageplatte gewinkelt

AK2 100% steckbar.

- Set Kunststoff-Montagewinkel für schnelle "Klick"-Montage auf allen gängigen Kabeltragsystemen.
- Leiterquerschnitt 2,5 mm².
- Set Montagewinkel für schnelle „Klick“-Montage auf allen gängigen Kabelrinnen

Verteilergehäuse AK2 nach DIN EN 60670, für die steckbare Elektroinstallation, 100% Steckbar

interne Verdrahtung: 2,5 mm²

Abmessungen L x B x H: 215 x 95 x 70 mm

Schutzart: IP20

Bemessungsspannung: 400 V

Eingang: 1 x Steckverbinder WAGO WINSTA MIDI schwarz, 4 polig

Ausgang: 1 x Steckverbinder WAGO WINSTA MIDI schwarz, 4 polig

Abgänge: 3 x Steckverbinder WAGO WINSTA MIDI schwarz, 3 polig

1 x Steckverbinder WAGO WINSTA MIDI schwarz, 4 polig

Montage: inklusive Montageplatte, gewinkelt zur Befestigung an Kabelrinnen,



Artikel-Nr.: **AT4745**

EAN: 8712259328010

Preisgruppe: 250

Maße / Form

Produkt Länge: 215 mm

Produkt Breite: 95 mm

Produkt Tiefe: 70 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen: 6

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei: Ja

Ausstattung

Versiegelt: Ja

Material / Farbe

Farbbezeichnung: Lichtgrau

Elektrische Eigenschaften

Anzahl Pole: 4

Steckertyp: WAGO Winsta Midi

Vorverdrahtung: 2.5 mm²

Produktdatenblatt:

Anzahl Abgang Steckverbinder:	3
Polzahl Abgang Steckverbinder:	3
Anzahl Abgang Steckverbinder L1-L2:	1
Polzahl Abgang Steckverbinder L1-L2:	4
Farbe Abgang Steckverbinder L1-L2:	schwarz
Bemessungsisolationsspannung:	400 V

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP20
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	70 °C

Das Verteilergehäuse „AK2 100% steckbar“ beschleunigt die Elektro-Installation an und in den verschiedensten Kabeltragsystemen unterschiedlicher Hersteller. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um eine Kabelrinne oder Gitterrinne handelt – der AK2 passt immer. Er kommt als komplett konfektionierte und damit anschlussfertige Einheit auf die Baustelle. Hier müssen nur noch die Leitungen nach Plan eingesteckt werden.