

Fiche technique du produit:

Enfichable 100 %, boîtier AK2, WAGO WINSTA® MIDI, entrée : 4 pôles noirs, sortie : 3x3 pôles noirs, L1, 1x 4 pôles L1+2, incl. plaque de montage coudée

AK2 100 % enfichable.

· Jeu d'angles de fixation pour un montage rapide par clic sur tous les chemins de câbles courants

boîtier de distribution AK2 selon DIN EN 60670, pour installation électrique enfichable, 100 % enfichable

Câblage interne : 2,5 mm²

Dimensions L x l x H : 215 x 95 x 70 mm

Indice de protection : IP20

Tension nominale : 400 V

Entrée : 1 x raccord enfichable WAGO WINSTA MIDI noir, 4 pôles

Sortie : 1 x raccord enfichable WAGO WINSTA MIDI noir, 4 pôles

Sorties : 3 x raccords enfichables WAGO WINSTA MIDI noir, 3 pôles

1 x raccord enfichable WAGO WINSTA MIDI noir, 4 pôles

Montage : plaque de montage incluse, coudée pour la fixation sur des chemins de câbles,



sans
halogène

Réf. d'article : **AT4745**

EAN: 8712259328010

Groupe de prix: 250

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 215 mm

Largeur du produit: 95 mm

Profondeur du produit: 70 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 6

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

Équipement

Scellé: Oui

Matériau / Couleur

Nom de la couleur: Gris clair

Caractéristiques électriques

Nombre de pôles: 4

Type de connecteur: WAGO Winsta Midi

Pré-câblage: 2.5 mm²

Fiche technique du produit:

Nombre de raccords enfichables de sortie:	3
Nombre de pôles Raccord enfichable de sortie:	3
Nombre de raccords enfichables L1-L2:	1
Nombre de pôles du raccord enfichable L1-L2:	4
Couleur du raccord enfichable L1-L2:	noir
Tension d'isolation assignée:	400 V

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP20
-----------------------	------

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	70 °C

Le boîtier de distribution « AK2 100 % enfichable » accélère l'installation électrique sur et dans les systèmes de support de câbles les plus variés de différents fabricants. Peu importe qu'il s'agisse d'une chemin de câbles ou d'un chemin de câbles en treillis, l'AK2 convient à toutes les situations. Il est livré sur le chantier sous forme d'unité entièrement assemblée et prête au raccordement. Il ne reste plus qu'à brancher les câbles conformément au plan.