Produktdatenblatt:

Steckbar Frontteil AK2, WAGO WINSTA® MIDI, in: 3pol H07V-U, out:4x 3pol sw L1, 125x100x42 mm, lichtgrau



Gehäuse für Kabeltragsysteme. AK2 Baukasten

· Ausgestattet mit T-Draht 2,5 mm².
· Alle Gehäuse sind serienmäßig mit einer Selbstverriegelung ausgestattet.
· Konfektioniert mit Anschlussadern 2,5 mm²
· Passend für WAGO WINSTA® MIDI bzw. Wieland gesis® CLASSIC GST18®.

Frontteil für Verteilergehäuse AK2 nach DIN EN 60670, für die steckbare Elektroinstallation, interne Verdrahtung: 2,5 mm²
Abmessungen L x B x H: 125 x 100 x 42 mm
Schutzart: IP20
Bemessungsspannung: 400 V
Eingang: 1 x Aderleitung H07V-U, 3 polig L1 / N / PE
Ausgang: 4 x Steckverbinder WAGO WINSTA MIDI schwarz, 3 polig
Montage: zur Montage auf Basisgehäuse AK2
Farbe: Grau
Halogenfrei

Artikel-Nr.:	**AT7706**
E-Nr:	127917249
EAN:	8712259325644
Versand:	10

Maße / Form

Produkt Breite:	100 mm
Produkt Länge:	125 mm
Produkt Tiefe:	42 mm

Material / Farbe

Farbbezeichnung:	Lichtgrau

Elektrische Eigenschaften

Vorverdrahtung:	2.5

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP20

Mit dem AK2 Baukastensystem lässt sich ein breites Anwendungsfeld abdecken, da es für alle Installationsaufgaben die passende Lösung bietet. Der modular aufgebaute Baukasten besteht aus Basisgehäuse, Front-teil und Befestigungszubehör in zahlreichen Varianten. Damit lassen sich individuell konfigurierte Gehäuse für die steckbare Elektro-Installation zusammenstellen