

Produktdatenblatt:

Steckbar Frontteil AK2, WAGO WINSTA® MIDI, in: 3pol H07V-U, out: 6x 3pol sw L1, 125x100x42 mm, lichtgrau



Gehäuse für Kabeltragsysteme. AK2 Baukasten

- Ausgestattet mit T-Draht 2,5 mm².
- Alle Gehäuse sind serienmäßig mit einer Selbstverriegelung ausgestattet.
- Konfektioniert mit Anschlussadern 2,5 mm²

Frontteil für Verteilergehäuse AK2 nach DIN EN 60670, für die steckbare Elektroinstallation, interne Verdrahtung: 2,5 mm²
 Abmessungen L x B x H: 125 x 100 x 42 mm
 Schutzart: IP20
 Bemessungsspannung: 400 V
 Eingang: 1 x Aderleitung H07V-U, 3 polig L1 / N / PE
 Ausgang: 6 x Steckverbinder WAGO WINSTA MIDI schwarz, 3 polig
 Montage: zur Montage auf Basisgehäuse AK2
 Farbe: Grau
 Halogenfrei

Artikel-Nr.: **⇒ AT7708**

E-Nr.: 127917269

EAN: 8712259325682

Versand: 10

Maße / Form

Produkt Länge: 125 mm

Produkt Breite: 100 mm

Produkt Tiefe: 42 mm

Material / Farbe

Farbbezeichnung: Lichtgrau

Elektrische Eigenschaften

Vorverdrahtung: 2.5

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP20

Mit dem AK2 Baukastensystem lässt sich ein breites Anwendungsfeld abdecken, da es für alle Installationsaufgaben die passende Lösung bietet. Der modular aufgebaute Baukasten besteht aus Basisgehäuse, Frontteil und Befestigungszubehör in zahlreichen Varianten. Damit lassen sich individuell konfigurierte Gehäuse für die steckbare Elektro-Installation zusammenstellen