

Produktdatenblatt:

Steckbar Frontteil AK2, WAGO WINSTA® MIDI, out: 2x5pol DALI blau

Gehäuse für Kabeltragsysteme. AK2 Baukasten

- Für DALI-gesteuerte Beleuchtung.
- Ausgestattet mit T-Draht 2,5 mm².
- Alle Gehäuse sind serienmäßig mit einer Selbstverriegelung ausgestattet.
- Snap-in Buchse WAGO WINSTA® MIDI
- 5-polig für DALI-Anwendungen
- Steckverbinder sind selbstverriegelnd, werkzeuglösbar
- Konfektioniert mit Anschlussadern 2,5 mm²



Artikel-Nr.: **↪ AT7739**

E-Nr: 127917349

EAN: 8712259336633

Versand: 10

Maße / Form

Produkt Länge: 125 mm

Produkt Breite: 100 mm

Produkt Tiefe: 42 mm

Material / Farbe

Farbbezeichnung: Lichtgrau

Elektrische Eigenschaften

Vorverdrahtung: 2.5

Anschluss Aderleitung: 5

Abgang Steckverbinder: 1

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP20

Mit dem AK2 Baukastensystem lässt sich ein breites Anwendungsfeld abdecken, da es für alle Installationsaufgaben die passende Lösung bietet. Der modular aufgebaute Baukasten besteht aus Basisgehäuse, Front-teil und Befestigungszubehör in zahlreichen Varianten. Damit lassen sich individuell konfigurierte Gehäuse für die steckbare Elektro-Installation zusammenstellen