

Produktdatenblatt:

Steckbar Frontteil AK2, WAGO WINSTA® MIDI, in: 5pol H07V-U, out:4x5pol sw L1+L2+L3, 125x100x42 mm, lichtgrau



Gehäuse für Kabeltragsysteme. AK2 Baukasten

- Ausgestattet mit VD-Draht 2,5 mm².
- Alle Gehäuse sind serienmäßig mit einer Verriegelung ausgestattet.
- Konfektioniert mit Anschlussadern 2,5 mm²
- Passend für WAGO WINSTA® MIDI bzw. Wieland gesis® CLASSIC GST18®

Frontteil für Verteilergehäuse AK2 nach DIN EN 60670, für die steckbare Elektroinstallation, interne Verdrahtung: 2,5 mm²

Abmessungen L x B x H: 125 x 100 x 42 mm

Schutzart: IP20

Bemessungsspannung: 400 V

Eingang: 1 x Aderleitung H07V-U, 5 polig L1 / L2 / L3 / N / PE

Ausgang: 4 x Steckverbinder WAGO WINSTA MIDI schwarz, 5 polig

Montage: zur Montage auf Basisgehäuse AK2

Farbe: Grau

Halogenfrei

Artikel-Nr.: **AT7721**

EAN: 8712259328621

Versand: 10

Preisgruppe: 250

Maße / Form

Produkt Länge: 125 mm

Produkt Breite: 100 mm

Produkt Tiefe: 42 mm

Material / Farbe

Farbbezeichnung: Lichtgrau

Elektrische Eigenschaften

Vorverdrahtung: 2.5

Anzahl Abgang Steckverbinder L1-L2-L3: 4

Polzahl Abgang Steckverbinder L1-L2-L3: 5

Farbe Abgang Steckverbinder L1-L2-L3: schwarz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP20

Mit dem AK2 Baukastensystem lässt sich ein breites Anwendungsfeld abdecken, da es für alle Installationsaufgaben die passende Lösung bietet. Der modular aufgebaute Baukasten besteht aus Basisgehäuse, Front-teil und Befestigungszubehör in zahlreichen Varianten. Damit lassen sich individuell konfigurierte Gehäuse für die steckbare Elektro-Installation zusammenstellen